

## Bruksområde

Detta CO alarm är utformat för att detektera kolmonoxidgas. Det är inte avsett att upptäcka någon annan gas. Kolmonoxid (CO) är en giftig gas utan färg, lukt eller smak. Kolmonoxid kan vara dödligt om det inandas. Kolmonoxid binder till sig hemoglobin i blodet och hämmar kroppens förmåga att absorbera syre. Vid höga koncentrationer av kolmonoxid kan dödsfall inträffa på bara några minuter.

## Placering av kolmonoxidvarnaren

### Vanlig bostad med en våning:

Placera varnaren så nära sovplatser som möjligt och se till att varnaren hörs när det finns folk i sovrummet.

### Vanlig bostad med flera våningar eller nivåer:

Installera minst en varnare på varje våning.

OBS: För maximalt skydd, installera en varnare i varje rum som innehåller apparatur som använder bränsle som t ex gasspisar, ugnar, grillar, propandrivna apparater, mm.

## Service/Kontroll

Rengör kolmonoxidvarnaren minst en gång i månaden för att ta bort damm, smuts och skräp. Använd en mjuk borste eller specialmunstycke och dammsug alla sidor och höljet på varnaren. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i lufthålen. Om det behövs, använd en fuktig trasa för att rengöra höljet på varnaren.

VIKTIGT: Försök inte att ta av höljet för att rengöra insidan på varnaren. I så fall blir garantin ogiltig.

CO-larmet har en livslängd på 10 år från tillverkningsdatum.



---

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

Sändningsfrekvens	868 MHz	Artikel	604031
Seriekopplingsbar	Yes	EAN	7320896040311
Utbytbart batteri	Yes	Certifiering	EN 50291-1:2018
Livslängd batteri	5 year		
Temperaturområde	-10C to +40C		
Pausfunktion	1		
Strömkälla	3 VDC		
Bruttovikt (kg)	0.1875		
Höjd (mm)	37		
Bredd (mm)	92		

---

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB  
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

[www.gpbmnordic.se](http://www.gpbmnordic.se)