Housegard 230V brandvarnare, inkl batteribackup, SA411S



Optisk seriekopplingsbar brandvarnare som ansluts till 230V nätet inklusive batteribackup. Trådbunden sammankoppling med upp till 38 enheter. Larmar en, larmar alla – på så vis blir du varnad var du än befinner dig när en eventuell brand startar.

- Brandvarnaren ansluts till elnätets 230V för kontinuerlig drift. Levereras med 9V batteribackup för att säkerställa att varnaren aldrig tappar sin funktion.
- Seriekopplad - kan anslutas i serie med upp till 38 enheter med kabel.(inom 250 m kabellängd)
- Test- och pausfunktion.
- Snabb installation med universal monteringssockel.
- Dammskyddet skyddar detektorn under byggnation och renovering.
- Denna brandvarnare är godkända enligt EN-14604 och uppfyller kraven för rökdetektorer i TEK-17.
- 5 års garanti

PRODUKTINFORMATION

Artikel:	601142
EAN:	7320896011427
E-nummer:	6301589

TEKNISK SPECIFIKATION

Certifiering:	EN 14604
Strömkälla:	230V
Temperaturområde:	0 °C / +45 °C
Larmsignal:	≥ 85 dB / 3 m
Utbytbart batteri:	Ja
Livslängd batteri:	3 år
Seriekopplingsbar:	Ja
Pausfunktion:	Ja
Detektionstyp:	Optisk detektionskammare
Sändningsfrekvens:	868 MHz

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

ENHETER

Enhet	ST	1-P	INKRT	EXKRT
Antal st/enhet	1	1	10	40
Bruttovikt (kg)	0.3	0.265	3.12	13.25
Nettovikt (kg)	0.177	0.177	2.12	12.25
Bruttovolym (m3)	0.00106	0	0.0113	0.05342
Nettovolym (m3)	0	0	0	0
Längd (mm)	0	46	275	565
Höjd (mm)	45	190	285	310
Bredd (mm)	127	134	145	305
EAN kod		7320896011427	17320896011424	27320896011421

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se